

TA2C-CS8 / TA2C-CS8BL



カスタマイズメニュー



オーディーエスのカスタムOS開発

| 導入先用途 | OSカスタマイズ例 | 開発方法 | 納品形態 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ・飲食店の注文端末 ・ホテル等の個室端末 ・介護施設のベッドサイド端末 ・小売店小型サイネージ端末 ・店員向け、在庫把握用端末 ・流通倉庫の管理用端末 ・、近通倉庫の管理用端末 ・レジャー施設向けUIデバイス ・オフィス向け勤怠管理端末 ・工場向け稼働管理端末 ・健康管理用端末 | ・バッテリー保護モードの閾値や表示値の変更 ・オープニング画面をお客様ロゴに変更 ・内蔵デバイスを使用禁止化 ・電源ボタン、音量ボタンの挙動変更や無効化 ・お客様のアプリをプリインストール化 ・お客様指定の画像をデフォルトの壁紙に設定 ・LEDの点灯条件のカスタム化 ・ご指定のAP情報(SSID, P/W)をデフォルト保存など | 協議のうえ個別に開発 # 開発費、開発期間は ご相談ください | キッティング後に 納品 各種アクセサリーの 斡旋や装着などの キッティングも同時に 承ります |

TA2C-CS8シリーズ_プリセットオリジナル機能

| | プリセットカスタム機能 | 説明 | 設定項目 | 有効可タイミング |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 1 -1 | AC連動電源 ON | AC給電の有無に連動して、給電時には自動で 電源ON ※給電中は常にONになります | 開発者向けオプション | 設定→電源OFF →次回給電開始以降 |
| 1 -2 | AC連動電源 OFF | AC給電の切断を検出して、ACが切断した瞬間から 指定の時間経過後に自動で電源OFF | 開発者向けオプション | 設定後即時 |
| 2 | バッテリー保護モード | 常時給電使用時のバッテリー負荷軽減 ・最大充電量を75%に設定 ・残量が30%を切るとシャットダウン(追加設定可能) | バッテリー | 設定後即時 |
| 3 | キオスクモード (システムバー非表示) | システムバーを非表示化して、キオスクモード (単機能、フルスクリーン表示)にすることで、 お客様の意図しない操作やいたずらを防止 | セキュリティー | 設定変更後 次回再起動時より |
| 4 | タイマー設定 | 再起動、電源OFF、LCDオフ/オン を実行する時刻を曜日 単位で指定して実行 ※自動電源ONは設定できません | 開発者向けオプション | 設定後即時 |
| 5 | ログ取得モード | ログデータを自動でタブレット内に蓄積し、不具合発生 から解析までの時間を短縮化 | 開発者向けオプション | 設定後即時 |
| 6 | 画面OFFタッチ復帰 | 画面OFFから復帰するには、通常のAndoroidでは電源 ボタンを使用しますが、本機ではジャケット装着運用を前提に、 画面にタッチするだけで画面OFFから復帰できます | ディスプレイ→画面消灯 ※タッチ復帰機能は常に有効 | ご購入時点で有効 (本機の仕様です) |
| 7 | タッチパネル感度調整 | 乾燥した環境や手袋着用での使用を想定し、 「高感度」の設定が可能 | ユーザー補助 | 設定後即時 |

※開発者向けオプションの表示方法 設定→タブレット情報→ビルド番号の複数タップの手順でシステムに表示されます。

■システムバー非表示設定(キオスクモード化) 簡易マニュアル

システムバーを非表示にすることで、お客様が予期せぬソフトを操作してしまうことを防ぎ、特定アプリの専用端末としてフルスクリーン表示をします。

♦設定方法

- 1 設定アプリ→ セキュリティ → 「システムバー非表示」(この文字自体)をタップ。
- 2 パスワードを求められますので、当社担当営業に工場出荷時設定の4桁の番号を確認いただき、 入力後にOKをタップ。
- 3「システムバー非表示設定」の右に表示されたスイッチをタップし、ONにする。 ※この状態で別の画面に切り替えると、スイッチが非表示に戻ります。 その際は再度1.2.の操作を実行して下さい。
- 4「新しいパスワードの入力」のポップアップ画面に、任意のパスワードを入力し、OKをタップ。
- 5 同、確認入力用のポップアップ画面に、項番4で入力した任意のパスワードを確認入力し、OKをタップ。
- 6 スイッチがONの状態で再起動を実施。
- →再起動後はフルスクリーン化(キオスクモード化)されています。

◆一時解除方法

- 7 全画面表示中の画面の任意の場所を4点同時押しし、5秒後に離す。
- 8「パスワードの入力」ポップアップに、項番4で設定したパスワードを入力し、OKで解除する。
 - → 一時解除後、再起動で再びフルスクリーン表示となります。
- ※ キオスクモードでの運用を中止する場合は、項番8の後、項番3にて機能をOFFしてください。

本製品のお問合せはこちら





03-6804-6395 受付 11:00~16:00 (土日祝・当社指定休業日を除く)

| _ | | |
|---|---|---|
| | | |
| | 4 | 1 |
| | | / |







